

# 인체감지 센서 유니트

( PIR SENSOR Unit )

**PR-SENPIR** Ver 6.0



R&D : <http://www.neotics.co.kr>  
Sales : <http://www.logiccamp.co.kr>

E-Mail : [neotics@neotics.co.kr](mailto:neotics@neotics.co.kr)  
E-Mail : [sales@logiccamp.co.kr](mailto:sales@logiccamp.co.kr)

---

**. PR-SENPIR의 용도.**

\* 본 PR-SENPIR 유닛은 인체적외선을 감지하는 센서로서 방법장치 및 보안장비에 사용됩니다.

**. PR-SENPIR의 사양**

검출방식	Passive Infrared
전원	DC 10V ~ 15V(무극성)
감지범위	입체타입 : 각도(100도), 거리(12m)
소비전류	경계시 최대 20mA 이내.
최초 지연시간	전원투입 후 30초(LED가 꺼지면 경계상태)
펄스카운터	1 또는 2 또는 3
감지존	입체식 : 64 Zone, 면 경계식 : 8 Zone
렌즈형태	불투명 렌즈
템퍼	NC -> NO (커버개방시)
크기	71mm X 99mm X 45mm
중량	93g

**\*\*\*\*\* 주의 사항 \*\*\*\*\***

1. 본 회로는 엄격한 시험 테스트 후 판매하고 있습니다.
2. 본 회로를 다른 기기와 연결하여 사용할 경우에는 기기의 특성을 필히 확인 후 사용하여 주십시오.
3. 본 회로 사용시 연결 기기의 오 동작 및 파손 기타 모든 손해배상에 대하여는 개발회사 및 제조회사, 또는 판매점에 책임이 없음을 알려드립니다.
4. 본 회로를 활용하여 제품을 제작, 판매할 경우 제작된 제품은 사용할 국가 또는 지역에 따라 제품 승인인증이 필요할 수 있으며, 이러한 경우에는 제품 승인인증을 받고 판매하여야 합니다.

**\* 문의사항 또는 기타 자료에 대하여는 아래의 사이트에서 참조하여 주십시오.**

R&D : <http://www.neotics.co.kr>      E-Mail : [neotics@neotics.co.kr](mailto:neotics@neotics.co.kr)  
 Sales : <http://www.logiccamp.co.kr>      E-Mail : [sales@logiccamp.co.kr](mailto:sales@logiccamp.co.kr)